



## TEMİZLİK VE KONTROL PLANI

NOT: Makinanın temizlik işlemlerinde kuru hava veya azot gazı kullanılması gerekmektedir.

Yapılacak işlem	Günlük	Haftalık	Aylık	6 Aylık
Regülatörlerin sağlamlığını ve basınçlarını kontrol edin.	X			
Soğutma sıvısını ve seviyesini kontrol edin	X			
Hortumları, kabloları ve bunların bağlantı noktalarını kontrol edin.		X		
Sirkülasyon sıvısı basıncını kontrol edin (5-10 bar)	X			
Jeneratörün kapaklarını açın ve temizleyin.		X		
Cnc ünitesinin kapaklarını açın ve temizleyin.		X		
Gaz hattı bağlantılarını kontrol edin.			X	
Şase kablo bağlantılarını kontrol edin.			X	
Şanzuman boşluklarını ve takozlarını kontrol edin.			X	
Ana güç ve topraklama kablo ve bağlantılarını kontrol edin.				X
Soğutma sıvısı ve filtresini değiştirin.				X
Havalandırma baskı kolları ve kapaklarını kontrol edin.			X	
Jeneratör ve cnc ünitesinde bulunan soğutucu fanları kontrol edin.			X	
Jet filtre(var ise) kovalarının doluluklarını kontrol edin.		X		
Kompresör tankını boşalt ve kurutucuyu kontrol edin.	X			